

Berenstargh Chargeur 4 canaux simultanés 8.4V/16.8V pour Sony BP-U60, 16.8V



Description brève du produit :

Chargeur 4 Canaux pour Sony BP-U30 BP-U60
BP-U90 BP-U95

Codes produits :

Référence 16916

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Avec ce chargeur à 4 canaux, vous pouvez charger simultanément jusqu'à quatre batteries Li-Ion de 8,4V / 16,8V.

Une unité de contrôle intelligente (MCU) régule la distribution de la tension sur les 4 canaux. Le chargeur à 4 canaux est doté d'une protection intégrée contre les surtensions.

Données techniques:

Tension: AC 100V-240V 50/60Hz

Sortie: 8,4V x4 (8,3-8,5V) / 16,4V x4 (16,3-16,5V)

Sortie: 2000mA x4 ± 200 mA (CV 7,2V) / 1000mA x4 ± 100mA (CV 14,4V)

Fonction de chargement rapide

LED d'état pour chaque channel

Poids : 0,6 kg

Dimensions: 22 x 12,5 x 6cm (L x T x H)

Champ d'application: 1x 4-Channel Chargeur | 1x Cordon d'alimentation EU + 1x UK | 1x Manuel allemand | anglais | espagnol | français | italien | tchèque

Le chargeur est adapté aux modèles suivants:

Sony
PMW-EX1, PMW-EX1, PMW-EX3, PMW-F3, PMW-F3K, PMW-F3L, PMW-100, PMW-150, PMW-160, PMW-200

Ce chargeur remplace les types de chargeur suivants:

Sony BP-U30, BP-U60, BP-U90, BP-U95